Детаил на кабелна шахта Ш1,Ш4
120/90/130





Принципен разрез за
полагане на HDPE тръби
в изкоп



Принципен детаил на кабелна шахта
90/60/90





Забележки:

1. *Новопроектираните захранващи линии да се изтеглят съгласно посочените принципни разрези в:*
   –тръба тип HDPE ф50 на 10см под подпорни стени за укрепване на терена върху пясъчна подложка с дебелина 10см.
   –тръба тип HDPE ф50 на дълбочина 80см. върху пясъчна подложка с дебелина 10см.
   –тръба тип HDPE ф50 предварително замонолитена в стоманобетонна конструкция (преминаване през монолитни стени на кашпи).
2. *Да се спазва нормативно отстояние от 50см между силови слаботокови и ВиК комуникации.*
3. *Върху тръбите се насипва пясък или пресята пръст (която се трамбова) с дебелина 0,35м. и върху насипа се поставя предупредителна лента. Кабелния изкоп се дозасипва с чиста пръст.*
4. *Кабелните шахти да се изпълнят с бетонови зидарийни тела с якост на натиск не по-малко от 10MPa.*
5. *Кабелните шахти да се хидроизолират.*
6. *Капаците на кабелните шахти да бъдат изработени от полимербетон с размери 90/60/8см. Рамките на кабелните шахти да бъдат изработени от горещовалцована стомана L80/80/8.*
7. *Минимален радиус на огъване на кабела не по малка от 15D (диаметъра на кабела).*

Обект: Площадно пространство в УПИ III, кв.100, по плана на гр. Ахтопол, община Царево

Чертеж:	**Принципен детаил за полагане на тръби в изкоп и изграждане на кабелни шахти**

фаза: ТП	***част: Електротехническа***	**чертеж: 02**
дата 2018		**М 1:50**

Проектант	***инж. Хр. Топалски***

Съгласували			
	Архитектура	***арх. Ст. Бахатуров***	
	Конструкции	***инж. Л. Димитров***	
	ВиК	***инж. Т.Джорова***	
	Л.АРХ	***л.арх. Н.Иванова***	
	ВПТ	***инж. Н. Димитров***	

Възложител: Община Царево